

Induktorski zidni telefon OB 92



Induktorski zidni telefon je koncipiran, da neovisno od stranog napajanja (vlastita baterija/ u hitnom pozivu) može da služi kao običan telefon. Kroz ugradjeni induktor proizvodi sam struju/napon za pozivni signal. Govorni napon daju dvije- u aparat ugrađene - monočelije.

Telefon je koncipiran za velike udaljenosti.

On je predviđen za stacionarnu upotrebu. Aparat se montira za zidnu konzolu.

Moguća primjena:

- kod željeznica
- kod brdske željeznice/ žičare/vučnice
- u industriji
- za vojne potrebe
- za spasavalačku službu
- u sigurnosnim sistemima

Uslužnost:

- Priključak preko utikača na TAE -kutiju
- mjesto za bateriju dostupno bez alata
- Proizvodnja mime struje sa induktorom
- Mogućnost prekida prisluškivanja kod odlazećeg signala
- pokazivač kapaciteta baterije
- elektronsko uključivanje govora

Tehnički podaci:

- **Budilica, zvono**
 - Glasnost kod 1 metra odstojanja ≥ 60 dB (A)
 - Odgovarajući napon kod 20 Hz < 18 V eff.
 - Frekventno područje 16 - 50 Hz
- **Izvor napajanja**
 - Interno sa baterijama (nisu u isporuci)
 - Napajanje izvana (mogućnost prebacivanja) 2 x 1,5 V (Monočelije) radno područje 4 - 30 V
- **kurbel induktor**
 - Snaga na 1000 opterećenja $> 4,5$ W
 - Napon u praznom hodu < 150 V
- **električni podaci**
 - Jalovi otpor kod spuštene slušalice 20 Hz ≥ 15 k
 - 800 Hz ≥ 100 k
 - 20 Hz ≥ 15 k
 - 1200 Hz $\geq 1,5$ k
 - Jalovi otpor kod podignute slušalice
- **Ručni telefon**
 - sa robusnom zaštitom za mikrofoni i slušalicu
- **priključni kablovi**
 - dužina kabla za TAE priključak 1 meter / 3 metra
- **boja**
 - Kućište iz ABS starobijela
- **težina**
 - OB 92 sa TAE - kutijom i telefonskim kablom (bez baterija) 2740 g
- **mjere u mm**
 - L X B X H ca u mm 210 x 181 x 170

Broj artikla:

60280TAE1M: sa priključnim kabelom od 1 m
60280TAE3M: sa priključnim kabelom od 3 m

Odobrenja za upotrebu:

- BAPT - odobrenje
- CE registarski broj

Primjena:

- telefoni u telefonskom kućištu
- svi priključci sa mjesnom baterijskom uporabom
- stalno u pogonskoj pripremi